



BOSCH CARICABATTERIA C3 - 6/12V

Tecnica e design

LED ROSSO
Morsetti di collegamento alla batteria; polarità invertita

LED VERDE
LAMPEGGIANTE: carica di mantenimento
FISSO: batteria completamente carica

LED GIALLO
Processo di carica

LED VERDE
6 Volt; modalità "1"

TASTO MODE
Modalità 1-4

LED VERDE
Batteria "fredda" o tipo AGM; Modalità "4"

LED VERDE
Batteria auto; Modalità "3"

LED VERDE
Batteria moto; Modalità "2"

LED VERDE
Funzionamento a 12 Volt

LED BLU
Collegamento alla rete / In pausa

LED VERDE
Modalità selezionata



DATI TECNICI

Caricabatterie	a 4 stadi, completamente automatico, modalità di carica di mantenimento.
Tensione di alimentazione	220-240V ~50/60HZ
Tensione in uscita	6/12V nominale
Corrente di carica	3,8A o 0,8A ± 10%
Tipi di batterie	6V + 12V Piombo-Acido (Rabboccabili, AGM, GEL, VRLA)
Capacità batterie	6V = 1,2Ah-14Ah 12V = 14Ah-120Ah
Cavo alimentazione 230V	Spina piatta EU; con isolamento H05RN-F, 2 x 0,75 mm ² lunghezza ~190 cm.
Cavo alimentazione 12V	2 x 1,5 mm ² - lunghezza ~190 cm. Morsetti terminali: in acciaio completamente isolati
Circuito di carica	Controllato da microprocessore, completamente interattivo

CARATTERISTICHE

Modalità operative	Modalità 1 a 6V (7,3V / 0,8A; da 1,2Ah a 14Ah) Modalità 2 a 12V - Moto (14,4V / 0,8A; da 1,2Ah a 14Ah) Modalità 3 a 12V - Auto (14,4V / 3,6A; da 14Ah a 120Ah) Modalità 4 a 12V - Clima freddo/AGM (14,7V / 3,8A; da 14Ah a 120Ah)
Caratteristiche	Rigenerazione: modalità automatica di carica ad impulsi tensione di batteria tra 7,5V a 10,5V Carica di mantenimento: dopo la carica, con le modalità da 1 a 4, commutazione automatica alla modalità di mantenimento con 1,5A
Accessori	Aggancio mobile, utilizzabile anche come attacco a parete. In alternativa l'accessorio per il modello C7 può essere utilizzato in aggiunta per fissare l'apparecchio.



Codice	Prezzo €	Descrizione	Conf.
189999030	65,00	Bosch caricabatteria C3	scatola



BOSCH CARICABATTERIA C7 - 12/24V

Tecnica e design

LED VERDE
Modalità "1" - 12Volt

LED VERDE
LAMPEGGIANTE: carica di mantenimento

TASTO MODE
Modalità 1-6

LED VERDE
Modalità "2": 12V - Batteria "fredda" o tipo AGM
Modalità "6": 24V - Batteria "fredda" o tipo AGM

LED GIALLO
Modalità "3": rigenerazione 12 Volt

LED VERDE
Modalità "5" - 24Volt

LED BLU
Collegato alla rete / In pausa

LED VERDE
Modalità selezionata

Anello di LED
Indicazioni sulla carica

LED ROSSO
Morsetti di collegamento alla batteria; polarità invertita.

LED GIALLO
Modalità "4" - Alimentatore 12 Volt



DATI TECNICI

Caricabatterie	a 6 stadi, completamente automatico, modalità di carica di mantenimento.
Tensione di alimentazione	220-240V ~50/60HZ
Tensione in uscita	12/24V nominale
Corrente di carica	7A o 3,5A ± 10%
Tipi di batterie	12V + 24V Piombo-Acido (Rabboccabili, AGM, GEL, VRLA)
Capacità batterie	12V = 14Ah-230Ah 24V = 14Ah-120Ah
Cavo alimentazione 230V	Spina piatta EU; con isolamento H05RN-F, 2 x 0,75 mm ² lunghezza ~190 cm.
Cavo alimentazione 12V	2 x 2,5 mm ² - lunghezza ~190 cm. Morsetti terminali: in acciaio completamente isolati
Circuito di carica	Controllato da microprocessore, completamente interattivo

CARATTERISTICHE

Modalità operative	Modalità 1 a 12V - Auto/Moto (14,4V / 7A); Modalità 2 a 12V - Clima freddo/AGM (14,4V / 7A) Modalità 3 a 12V - Rigenerazione (16,5V a 1,5Ah); Modalità 4 a 12V - Alimentatore (13,6V / 5A) Modalità 5 a 24V - Autocarri (28,8V / 3,5A); Modalità 6 a 24V - Clima freddo/AGM (29,4V / 3,5A)
Caratteristiche	Rigenerazione: modalità automatica di carica ad impulsi tensione di batteria tra 7,5V a 10,5V Carica di mantenimento: dopo la carica, con le modalità da 1 a 4, commutazione automatica alla modalità di mantenimento con 1,5A. Carica di rigenerazione: per la rigenerazione di batterie particolarmente scariche (lungo periodo di inattività). Carica tampone/alimentatore: C7 può essere utilizzato per alimentare l'elettronica di bordo mentre la batteria viene sostituita.
Accessori	Supporto per fissaggio a parete; in alternativa gli accessori del C3 per utilizzo mobile



Codice	Prezzo €	Descrizione	Conf.
189999070	115,00	Bosch caricabatteria C7	scatola